


К218ЛН1

Микросхема представляет собой логический элемент НЕ. Содержит 10 интегральных элементов. Корпус штырьковый с 14 выводами, масса не более 3 г.



Условное графическое обозначение К218ЛН1

Назначение выводов: 1 — корпус; 2 — общий; 3 — выход; 4 — напряжение питания; 11 — вход 1 (емкостной); 12 — вход 2 (по постоянному току).

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	6,3 В ± 10%
Амплитуда выходного напряжения	≥ 4 В
Амплитуда входного напряжения	≥ 6 В
Ток потребления	≤ 70 мкА
Время нарастания выходного напряжения	≤ 0,08 мкс
Время спада выходного напряжения	≤ 0,15 мкс