


К218ЛНЗ

Микросхема представляет собой логический элемент НЕ. Содержит 11 интегральных элементов. Корпус штырьковый с 14 выводами, масса не более 3 г



Условное графическое обозначение К218ЛНЗ

Назначение выводов: 1 — корпус; 2 — общий; 3 — выход; 4 — напряжение питания; 8 — вход 2 (по постоянному току); 9 — вход 1 (емкостной).

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания	6,3 В ± 10%
Амплитуда выходного напряжения	≥ 3,5 В
Остаточное напряжение	≤ 0,15 В
Амплитуда входного напряжения	≥ 6 В
Время нарастания выходного напряжения	≤ 0,13 мкс
Время спада выходного напряжения	≤ 0,2 мкс